

CYKQ2 系列双电源自动转换开关



CYKQ2系列 双电源自动转换开关快速选型表



编码原则

CYKQ2双电源自动转换开关

产品名称	壳架等级	极数	额定电流A	控制器类型
CYKQ2	100	3P	100A	A
	10:100型 16:160型 25:250型 63:630型 160:1600型 320:3200型	3:3P 4:4P	20、40、60、80 100、125、160 250、400、630 800、1000、 1250、1600、 2000、2500、 3200	缺省:一体式 分体式控制器 A:基本型接线式 B:液晶型接线式 C:基本型插接式 D:液晶型插接式
Q2	10	3	100	A

订货代号即：Q2103100A

主要技术参数

壳架电流		100					160		250	630		1600				3200		
额定电流(A)	In	20 A	40 A	60 A	80 A	100 A	125 A	160 A	250 A	400 A	630 A	800 A	1000 A	1250 A	1600 A	2000 A	2500 A	3200 A
额定接通能力		10Ie																
额定分断能力		8Ie																
额定限制短路电流Is		50kA							70kA					100kA	120kA			
额定短时耐受电流Is		7kA					13kA			9kA	26kA			50kA				55kA
转换时间 I－II或II－I		2s					0.6s			0.6s	1.2s				1.8s			2.4s
控制电压		DC24V、48V、110V AC230V																
电机能耗																		
额定功率	启动	300W					325W			355W	400W	440W			600W			
	正常	55W					62W			74W	90W	98W			120W			

分体控制器功能			
A型普通控制器	B型液晶控制器	C型普通控制器	D型液晶控制器
对两路电源的过压、欠压、缺相等故障的检测功能。 发电机组启动信号(主电源有故障时延时约3s发出) 消防双分接口(无源输入点) 手动/自动转换转换延时可调 自配本体与控制器之间连接线	对两路电源的过压、欠压、缺相等故障的检测功能。 发电机组启动信号(主电源有故障时延时约3s发出) 消防双分接口(无源输入点) 液晶显示屏转换延时可调 自配本体与控制器之间连接线	对两路电源的过压、欠压、缺相等故障的检测功能。 发电机组启动信号(主电源有故障时延时约3s发出) 消防双分接口(无源输入点) 手动/自动转换转换延时可调 控制器与开关之间用一条专用电缆连接,使其安装极为方便	对两路电源的过压、欠压、缺相等故障的检测功能。 发电机组启动信号(主电源有故障时延时约3s发出) 消防双分接口(无源输入点) 液晶显示屏转换延时可调 控制器与开关之间用一条专用电缆连接,使其安装极为方便

点击转到目录